2025/10/27 03:26 1/2 Константы

Константы

Правила набора (Dialplan)

Начиная с версии 7.0.0 добавлена возможность корректировать/обрабатывать все called number в SIP Trunk провайдера. Так как некоторые SIP провайдеры отходят от стандартной записи (например, один провайдер присылал номер начинающийся с решетки), то такой номер не мог быть обработан правилами установленными на «ИКС». Соответственно для решения данной ситуации необходимо было добавить возможность использования символа решетки в начале номера.

Константа **asterisk.rulepattern** позволяет задать список возможных символов с которых начинается номер. По умолчанию, значение - **[0-9+*#].**

Настройка кэша ZFS

Начиная с версии 6.1.0 изменено искусственное ограничение размера кэша ZFS (Zettabyte File System) в «ИКС». Теперь FreeBSD резервирует половину оперативной памяти для ядра и прикладных программ. Вторая половина оперативной памяти используется для кэша ZFS (ARC - Adaptive Replacement Cache).

ARC имеет очень низкий приоритет для запросов к памяти. Если приложение запрашивает оперативную память, а система не имеет достаточно свободной памяти, ядро системы уменьшает ARC, предоставляя приложению запрошенную им память. Процесс возвращения оперативной памяти кэша в систему не является мгновенным; он может занять несколько секунд и система начнёт "подтормаживать".

Для возможности изменения параметров ARC, необходимо перейти в <IP-адрес ИКС>:<порт web-интерфейса>/#/const. В данной вкладке доступны следующие параметры настройки ARC:

- vfs.zfs.arc_max
- vfs.zfs.arc meta limit
- vfs.zfs.arc min
- vfs.zfs.prefetch disable

Параметр **vfs.zfs.arc_max** – позволяет установить максимальный размер ARC, указывается в мегабайтах. Пустое поле означает, что «ИКС» использует размер по умолчанию (<объём ОЗУ>/2). Если необходимо изменить размер ARC, то необходимо исходить из следующих рекомендаций:

- На каждый терабайт ПЗУ необходимо использовать 1 Гб ARC.
- Максимальный размер ARC не должен превышать <объём ОЗУ> 1Гб.

Параметр **vfs.zfs.arc_meta_limit** – отвечает за размер части ARC, затраченной на хранение метаданных, указывается в мегабайтах. Пустое поле означает, что установлен размер по умолчанию (vfs.zfs.arc_max / 4) от первоначального определения arc_max. Если параметр vfs.zfs.arc_max был изменен, рекомендуется изменить данный параметр на новое значение vfs.zfs.arc_max деленное на 4. Стоит отметить, что если в «ИКС» создано много каталогов с большим количеством файлов (например: много почтовых ящиков с большим количеством

Last update: 2020/01/27 16:28

писем) и система "подтормаживает", то рекомендуется установить параметр vfs.zfs.arc meta limit равным vfs.zfs.arc max/2.

Параметр **vfs.zfs.arc_min** – отвечает за минимальный размер ARC, указывается в мегабайтах. Пустое поле означает, что установлен размер по умолчанию (vfs.zfs.arc_meta_limit/2). Если параметр vfs.zfs.arc_max был изменен, рекомендуется изменить данный параметр на новое значение равное vfs.zfs.arc meta limit деленное на 2.

В ZFS реализован механизм предварительной загрузки файлов и называется zfetch. Данный механизм анализирует шаблоны чтения файлов и пытается предсказать результаты следующего чтения для сокращения времени отклика приложений. В некоторых случаях, zfetch может интенсивно нагружать процессор и иметь предел масштабируемости. Для того чтобы отключит zfetch, необходимо указать значение параметра ${\bf vfs.zfs.prefetch_disable}$ равным ${\bf 1}$.

Для вступления в силу произведенных настроек, необходимо произвести перезагрузку «ИКС».

From:

https://doc-old.a-real.ru/ - Документация

Permanent link:

https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:const&rev=1573397929

Last update: 2020/01/27 16:28



https://doc-old.a-real.ru/ Printed on 2025/10/27 03:26