

# Синхронизация

Модуль «Синхронизация» расположен в Меню «Пользователи и статистика». Данный модуль предназначен для управления и настройки службы синхронизации «ИКС». Модуль имеет четыре вкладки: «Служба синхронизации пользователей», «Настройки», «Пользователи» и «Журнал».

## Служба

The screenshot shows the 'Служба синхронизации пользователей' (Sync Service) tab. At the top, there's a breadcrumb navigation: 'ООО "Организация" > Служба синхронизации пользователей'. On the right, there are user management icons: 'Администратор' (Administrator), file upload, email, and help. Below the tabs, the 'Служба синхронизации пользователей' tab is active, showing its description: 'Позволяет синхронизировать импортированных из домена пользователей' (Allows synchronizing imported users from the domain). It has a status indicator 'запущен' (running) and a 'Выключить' (Turn Off) button. The 'Журнал' (Journal) section lists events: 'done' at 09:41:41, 'no actions' at 09:41:41, 'done' at 09:41:30, and 'no actions' at 09:41:30. There are scroll bars on the right side of the journal table.

На вкладке «Служба синхронизации пользователей» представлен статус службы (запущен/выключен/не настроен), кнопки «Включить» / «Выключить» и журнал событий за текущую дату.

## Настройки

## ООО "Организация" > Служба синхронизации пользователей > Настройки

[Служба синхронизации пользователей](#)[Настройки](#)[Пользователи](#)[Журнал](#)

У вас настроена синхронизация пользователей с LDAP-сервером. Настройки подключения к LDAP-серверу можно изменить на странице настроек авторизации LDAP

### LDAP-группа

 Пропускать пустые группы при синхронизации Удалять неиспользуемые синхронизированные наборы правил

### Частота обновлений (мс)



На данной вкладке возможно задать необходимые LDAP-группы, флаг «Пропускать пустые группы при синхронизации» и частоту обновлений с сервером LDAP. Все настройки аналогичны настройкам при [импорте](#) Пользователей.

Настройки подключения к LDAP-серверу (IP, имя домена итд), расположены в [Настройках синхронизации](#).

## Пользователи

При открытии данной вкладки будет выведен запрос на ввод пары логина и пароля, при условии, что были введены данные сервера Active Directory (AD) (или при [импорте](#) пользователей, или в [настройках синхронизации](#)). Иначе, будет выведена ошибка подключения к AD.

**Важно! При обновлении страницы или сохранении настроек, «ИКС» необходимо переподключиться к AD, поэтому будет выведена форма для ввода логина и пароля.**

После ввода данных будет выведен список Пользователей домена, сгруппированных по Organization Unit, а также выбор требуемых действий относительно Пользователя/группы. Будет предложено три возможных действия: «Импортировать», «Синхронизировать» и «Почта».

При установке флага в графе «Импортировать» и сохранении выбора, будет открыто новое диалоговое окно, в котором необходимо указать в какую группу необходимо производить импорт (по умолчанию в корневую). Импортировано будет имя и логин соответствующего Пользователя.

Для синхронизации Пользователя или группы необходимо установить флаги «Импортировать» и «Синхронизировать». При этом Пользователь или группа будут импортированы таким

образом, что любое изменение данного объекта в дереве контроллера домена аналогичным образом отразится на объекте в «ИКС». А также будут импортированы и синхронизированы имена групп безопасности из Active Directory (AD) в [Наборы правил](#). Данные наборы правил будут пустыми, но назначеными на Пользователей как и в AD. Импортируются только те группы безопасности, в которых Пользователей явно указан. Родительские группы безопасности, импортированных групп безопасности, не импортируются.

Для импорта почтового ящика из домена необходимо установить все три флашка. При этом для выбранного Пользователя будет создан почтовый ящик с аналогичным именем, в том случае, если в «ИКС» был почтовый домен аналогичный домену из AD, иначе почтовый ящик импортирован не будет.

Имя	Логин	Импортировать	Синхронизировать	Почта
...	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	офис	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	Отдел Тестирования	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Пользователи, импортированные и синхронизированные, будут отмечены в списке пользователей специальной иконкой.

Удаление Пользователя/группы возможно или в модуле [Пользователи](#), или снять флаг в текущем модуле. При удалении импортированного Пользователя с синхронизацией, если у него есть пустые синхронизированные группы безопасности в [Наборах правил](#) и не назначены на других Пользователей, то они будут удалены.

## Журнал

изация пользователей

Настройки

Пользователи

**Журнал**

21.04.2020 - 21.04.2020

Сегодня

Неделя

Месяц

Другое

 Удалить логи Поиск...

На вкладке «Журнал» отображается сводка всех системных сообщений модуля «Синхронизация» с указанием даты и времени. Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» возможно переходить со страницы на страницу, либо ввести номер требуемой страницы. Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение, подключение пользователя) - зеленым, предупреждения – желтым, ошибки - красным. В правом верхнем углу журнала находится строка поиска. А также возможность выбора периода отображения журнала событий. По умолчанию журнал отображает события за текущую дату.

При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт» или удалить данные журнала, за определенный период, нажав кнопку «Удалить логи». Также данный журнал отображается в Меню – «Обслуживание» - «Журнал и уведомления» - вкладка «Системный журнал», для отображения журнала необходимо выбрать «Служба синхронизации пользователей».

From:  
<https://doc-old.a-real.ru/> - Документация



Permanent link:  
<https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:ldapsync&rev=1587479628>

Last update: **2020/04/21 17:33**