

Удалённое управление

Модуль «Удаленное управление» расположен в Меню «Сеть». Данный модуль позволяет из web-интерфейса главного «ИКС» заходить по защищённому каналу на web-интерфейсы подчиненных «ИКС». На основной вкладке модуля отображается: состояние модуля (не настроен / запущен / остановлен); кнопка «Включить» / «Выключить»; а также журнал с последними системными сообщениями от модуля.

Муми-дол > Удаленное управление

Тове Янссон

59

Удаленное управление

Настройки

Узлы

Журнал

Удаленное управление

Удаленное управление ИКС

запущен

Выключить

Журнал

started

13:16:05

connecting to 192.168.17.246:49494 ...

13:16:05

ebus client [skyd-client] connected

13:16:05

dial tcp 192.168.17.246:49494: connect: operation timed out

13:17:20

dial tcp 192.168.17.246:49494: connect: operation timed out

13:18:40



Настройки



Удаленное управление **Настройки** Узлы Журнал

☒ Использовать удаленное управление

Корневой сертификат *

Сертификат *


 VPN-корневой 

 remote-сервер 

Режим:

☒ Сервер

☒ Автоматически создавать разрешающее правило

 Доступ для удаленного управления

☐ Клиент

Если поле пустое, то будет сгенерирован новый ID

ID

node-5LWji2TX

IP сервера *

192.168.17.246

Флаг «Использовать удаленное управление» позволяет устанавливать использование удаленного управления и производить соответствующие настройки. Если установлен данный флаг, то предлагается выбрать режим работы «ИКС» - «Сервер» или «Клиент», а также установить корневой и конечный сертификаты из модуля «Сертификаты». Если выбрать режим «Сервер», то данный «ИКС» будет выступать в роли сервера, а остальные «ИКС» будут подключаться к нему. Также станет доступен флаг «Автоматически создавать разрешающее правило» для создания разрешающего правила в наборе правил межсетевого экрана. Если выбрать режим «Клиент», то данный «ИКС» будет выступать в роли клиента и им можно будет управлять с «ИКС», который выступает в роли сервера. По мимо этого станут доступными поля «ID» и «IP сервера» для заполнения. В поле «ID» указывается уникальный идентификатор клиента, генерируемый автоматически (но его можно изменить), в формате «node-*****», где «*» – это цифра или любой латинский символ (поле регистр зависимое). В поле «IP сервера» может указываться как IP-адрес, так и доменное имя сервера.

В общем случае, для функционирования удаленного управления, необходимо создать три сертификата на «ИКС» с ролью «Сервер»: Корневой Сертификат, Конечный Сертификат для Сервера, Конечный Сертификат для Клиента. Далее создание сертификатов рассматривается через модуль «Сертификаты» в «ИКС».

При создании Корневого Сертификата его тип должен быть «CA».

При создании Конечного Сертификата для Сервера в поле «Имя или адрес хоста» должно быть

указано или доменное имя системы или внешний IP-адрес «ИКС» с ролью «Сервер», тип сертификата должен быть «Конечный сертификат», в качестве шаблона рекомендуется выбрать «VPN-сервер».

При создании Конечного Сертификата для Клиента указывается тип сертификата «Конечный сертификат», а в качестве шаблона рекомендуется выбрать «VPN-клиент».

Соответственно на «ИКС» с ролью «Сервер» размещаются сертификаты: Корневой Сертификат и Конечный Сертификат для Сервера. А на «ИКС» с ролью «Клиент» сертификаты: Корневой Сертификат и Конечный Сертификат для Клиента (рекомендуется экспорт сертификатов производить в формате PKCS 12). В связи с особенностью реализации TLS, существует два режима взаимодействия между клиентом и сервером:

1. Частично защищенный. Если на «ИКС» с ролью «Клиент» в Удалённом управлении во вкладке «Настройки» в поле «IP сервера» указать IP-адрес, то защита канала будет односторонней. Т.е. «ИКС» с ролью «Клиент» не будет проверять сертификат «ИКС» с ролью «Сервера», при этом «Сервер» будет проверять «Клиентский» сертификат. Данная особенность открывает доступ к атаке Man-In-The-Middle (MITM), в которой злоумышленник может подменить сертификат «Сервера» и перехватывать трафик.
2. Полная защита. Для обеспечения полной защиты необходимо:
 - При создании Конечного Сертификата для Сервера в поле «Имя или адрес хоста» указать ИМЯ_ХОСТА.
 - На «ИКС» с ролью «Клиент» создать DNS-зону для ИМЯ_ХОСТА, которая будет ссылаться на IP-адрес «Сервера».
 - На «ИКС» с ролью «Клиент» в Удаленном управлении во вкладке «Настройки» в поле «IP сервера» указать ИМЯ_ХОСТА. При таком взаимодействии «Клиента» с «Сервером», обе стороны проверяют передаваемые сертификаты, а атака MITM не возможна.

Узлы

Удаленное управление

Настройки

Узлы

Журнал

Редактировать

Удалить

Имя ▾	ID	IP-адрес	Статус	Описание

В «ИКС» с ролью «Сервер» на данной вкладке содержится перечень всех «ИКС» с ролью «Клиент», которые были подключены к удаленному управлению. Перечень представлен в виде таблицы со столбцами:

- Имя. По умолчанию устанавливается из столбца ID. Является изменяемым полем.
- ID. Содержит уникальный идентификатор, заданный на «ИКС» с ролью «Клиент».
- IP-адрес. Содержит IP-адрес «ИКС» с ролью «Клиент».
- Статус. Содержит значение подключен/ не

подключен. - Описание. По умолчанию пустое поле, предназначено для занесения пометок от системного Администратора.

Кнопка «Редактировать» - позволяет редактировать доступные значения в столбцах таблицы. Кнопка «Удалить» удаляет информацию о подключенном «ИКС» к удаленному управлению. Для перехода в GUI удаленного «ИКС» необходимо дважды кликнуть по его записи в таблице.

Журнал

[Удаленное управление](#) [Настройки](#) [Узлы](#) **[Журнал](#)**

06.11.2019 - 06.11.2019 **Сегодня** Неделя Месяц Другой период ▾ ↻

[↑ Экспорт](#) [Удалить логи](#) 🔍

started 13:16:05
connecting to 192.168.17.246:49494 ... 13:16:05
ebus client [skyd-client] connected 13:16:05

В закладке «Журнал» отображается сводка всех системных сообщений модуля с указанием даты и времени. Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» возможно переходить со страницы на страницу, либо ввести номер требуемой страницы. Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение, подключение пользователя) - зеленым, предупреждения - желтым, ошибки - красным. В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. А также возможность выбора периода отображения журнала событий. По умолчанию журнал отображает события за текущую дату. При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт» или удалить данные журнала, за определенный период, нажав кнопку «Удалить логи».

From:
<https://doc-old.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:
https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:remote_control&rev=1573402900

Last update: 2020/01/27 16:28

