

Провайдер 3G

3G (third generation — третье поколение), технологии мобильной связи 3 поколения — набор услуг, который объединяет как высокоскоростной мобильный доступ с услугами сети Интернет, так и технологию радиосвязи, которая создаёт канал передачи данных. 3G включает в себя 5 стандартов семейства IMT-2000 (UMTS/WCDMA, CDMA2000/IMT-MC, TD-CDMA/TD-SCDMA (собственный стандарт Китая), DECT и UWC-136). В настоящее время стандарт CDMA в РФ представлен достаточно широко и поддерживается многими операторами сотовой связи.

Чтобы подключить ИКС к мобильному интернету вашего сотового оператора, вставьте usb-модем в порт компьютера, на котором установлен ИКС, зайдите в модуль «Провайдеры и сети» и выберите «Добавить» → «Провайдер 3G».

Добавление провайдера 3G

Имя провайдера: Beeline

Имя точки доступа: beeline.internet.ru

Модем: ZTE MF110

Пин-код: 5659

Логин: username123

Пароль: 12345678

Получить адреса DNS-серверов автоматически

Использовать следующие адреса DNS-серверов:

Предпочитаемый DNS-сервер:

Альтернативный DNS-сервер:

Приоритет: Основной

Добавить Отмена

В окне создания провайдера вам необходимо указать имя точки доступа к серверу интернета провайдера, выбрать ваш модем из списка поддерживаемых, записать PIN-код от SIM-карты, а также логин и пароль для подключения. Серверы DNS обычно назначаются автоматически, но вы также можете указать их вручную.

Важно: убедитесь, что ваш usb-модем присутствует в списке поддерживаемых модемов!

В настоящее время поддерживаются следующие устройства:

- Anydata ADU-635 WA
- Verizon/Pantech UM175
- Verizon/Pantech UML290
- Verizon USB727

- Huawei B970/B970B
- Huawei E122
- Huawei E156G
- Huawei E160
- Huawei E160E
- Huawei E169
- Huawei E172
- Huawei E173
- Huawei E173U-1
- Huawei E180
- Huawei E220
- Huawei E226
- Huawei E272
- Huawei E352
- Huawei E353U-2
- Huawei E367
- Huawei E372
- Huawei E960
- Huawei E1550
- Huawei E1552
- Huawei E1556
- Huawei E1692
- Huawei E1750
- Huawei E1756
- Huawei E1762
- Huawei E1820
- Huawei K3563
- Huawei VIK K3715 HSU by Vodafone
- Nokia Phone E72-1 connected via USB cable
- Sierra Wireless U305
- Sierra Wireless U330
- HP2300 (Sierra Wireless MC8775 3G) Mini-PCIe
- USB Connect Mercury (Sierra Wireless Compass 885 or C885)
- Sierra Wireless Compass 889
- Ovation U727 by Novatel on Sprint CDMA
- Nokia CS-17
- Turkey-TTNET Usb Stick 3G Modem
- Telstra maxon bp3-usb (Benchmarked: 2500/350)
- ZTE MF656A
- Vodafone Mobile Connect K3565
- Huawei K4505 (Vodafone Mobile Broadband)

Потенциально рабочие устройства (работоспособность не подтверждена):

- LTE Yota LiTE LU 156 4G

Неподдерживаемые устройства:

- Huawei E173s

Важно: данный список носит справочный характер. Поскольку контроллеры и прошивки CDMA-устройств меняются достаточно быстро, при изменении аппаратной или программной составляющей одной и той же модели есть вероятность, что после этого она перестанет определяться драйвером.

Пожалуйста, если вам известно о работающей модели, отсутствующей в списке, сообщите нам об этом.

From:
<https://doc-old.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:
https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=en:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80_3g

Last update: 2020/01/27 16:28

