

Резервные копии

Модуль «Резервные копии» расположен в Меню «Обслуживание». Данный модуль предназначен для управления, создания и удаления копий данных в «ИКС». Основное окно модуля имеет три вкладки: «Резервные копии», «Шаблоны» и «Настройки».

Резервные копии

Вкладка «**Резервные копии**». На данной вкладке представлены имеющиеся резервные копии «ИКС» и инструменты работы с ними.

The screenshot displays the 'ИКС > Резервные копии' interface. At the top, there is a navigation bar with the user 'Администратор' and a notification icon for 16 messages. Below the navigation bar are three tabs: 'Резервные копии', 'Шаблоны', and 'Настройки'. The main area contains a toolbar with buttons: 'Добавить', 'Удалить', 'Загрузить', and 'Загрузить из хранилища файлов'. A search bar is also present. The main content area shows a list of backup files. The selected backup is 'testics.local-2019.09.17-11.59.45-stmcfu-7.0.0.1909041000-backup' with the following details: 'Резервная копия (настройки, статистика, почта, записи звонков, базы данных веб-ресурсов, файлы: primary, secondary)', 'Дата: 17.09.2019 11:59', 'Размер: 136.27М', 'Местонахождение: Основной системный раздел Mirgor', 'Версия: 7.0.0.1909041000', and 'Комментарий: Полный бэкап'. Action buttons for 'Удалить', 'Восстановить', 'Скачать', and 'Скопировать на FTP' are visible at the bottom of the selected item.

Чтобы создать резервную копию данных «ИКС» нужно нажать кнопку «**Добавить**». После нажатия будет открыто новое диалоговое окно, в котором будет предложено выбрать данные для резервного копирования:

- настройки «ИКС»;
- все собранные «ИКС» статистические данные;
- все почтовые сообщения, хранящиеся на «ИКС»;
- записи всех звонков телефонии;
- базы данных всех веб-ресурсов;
- папки из хранилища файлов.

Так же есть возможность добавить комментарий к создаваемому бэкапу.

Добавление резервной копии

- Настройки
- Статистика
- Почта
- Записи звонков
- Базы данных веб-ресурсов
- Файлы

- primary
- secondary

Комментарий

Добавить Отмена

После выбора нужных данных необходимо нажать кнопку **«Добавить»**. В результате будет создана резервная копия в формате <имя системы>-<дата>-<время создания>-<обозначение содержания резервной копии>-<версия «ИКС»>-backup.

Также на данной вкладке можно удалить ранее созданные бэкапы, загрузить из сторонних источников в формате *.bin (кнопка **«Закачать»**), или загрузить из файлового хранилища «ИКС» нажав **«Загрузить из хранилища файлов»**.

При выборе резервной копии станут доступны кнопки: **«Удалить»**, **«Восстановить»**, **«Скачать»**, **«Скопировать на FTP»**. При нажатии на кнопку **«Восстановить»** «ИКС» восстановит сохраненные данные, при этом, если при сохранении резервной копии не был выбран пункт, например, «Статистика», то статистические данные, накопившиеся за промежуток времени от создания копии до ее восстановления, не будут изменены. Для сохранения резервной копии вне дискового пространства «ИКС» необходимо нажать **«Скачать»** и указать место сохранения. При нажатии на кнопку **«Скопировать на FTP»**, «ИКС» попытается скопировать резервную копию на ftp-сервер, указанный во вкладке **«Настройки»**. Результат выполнения данной операции можно посмотреть в [СИСТЕМНОМ журнале](#).

Шаблоны

Вкладка **«Шаблоны»**. Предназначена для создания резервных копий по заданному шаблону в

указанное время, а также удаление созданных ранее резервных копий и копирование на заданный ftp-ресурс и внешний носитель. В «ИКС» имеется два предустановленных шаблона: «Резервная копия настроек» (сохраняет только настройки «ИКС») и «Полная резервная копия» (сохраняет полную резервную копию «ИКС»). Для активации одного из шаблонов, необходимо указать время его срабатывания.

ИКС > Резервные копии > Шаблоны

Администратор 21

Резервные копии Шаблоны Настройки

Добавить Удалить Редактировать

Поиск...

Резервная копия настроек
Шаблон резервной копии (настройки)

Полная резервная копия
Шаблон резервной копии (настройки, статистика, почта, записи звонков, базы данных веб-ресурсов, файлы: primary)

Автоматически создавать резервную копию: раз в неделю, Вт, 13:00
Ближайшее резервное копирование: 24.09.2019 13:00
Автоматически удалять резервные копии: старше 3 месяцев
Копировать резервную копию на USB: Kingston 16G

Удалить Редактировать

Для создания шаблона резервной копии необходимо нажать «**Добавить**». Будет открыто новое диалоговое окно «Добавление шаблона резервной копии». Данное окно имеет три вкладки: «Общие настройки», «Расписание» и «Копирование».

Во вкладке «**Общие настройки**» обязательным является введение названия шаблона, а также выбор одного из пунктов данных для резервного копирования (настройки «ИКС»; все собранные «ИКС» статистические данные; все почтовые сообщения, хранящиеся на «ИКС»; записи всех звонков; базы данных всех веб-ресурсов; папки из хранилища файлов).

Редактирование шаблона резервной копии

Общие настройки Расписание Копирование

Название *

- Настройки
- Статистика
- Почта
- Записи звонков
- Базы данных веб-ресурсов
- Файлы

primary	<input type="checkbox"/>
secondary	<input checked="" type="checkbox"/>

Во вкладке «**Расписание**» возможно задать время автоматического создания и удаления резервной копии. При указании времени автоматического создания возможно задать период (каждый день, раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц), день недели и время в формате чч:мм создания резервной копии. При указании времени автоматического удаления возможно задать период (старше дня, старше недели, старше месяца, старше 3 месяцев, старше 6 месяцев, старше года) удаления резервной копии.

Редактирование шаблона резервной копии

Общие настройки **Расписание** Копирование

Автоматически создавать резервную копию

Период
раз в неделю

День недели
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Время
13:00

Автоматически удалять резервные копии

Период
старше 3 месяцев

Сохранить Отмена

Во вкладке «**Копирование**» возможно задать съёмный носитель и настройки FTP сервера: IP адрес или доменное имя FTP сервера, порт FTP, относительный путь к папке, имя учетной записи и пароль. Данные настройки не взаимосвязаны с настройками FTP сервера во вкладке «Настройки». Таким образом, каждый шаблон может быть настроен на копирование на свой FTP сервер или флеш накопитель.

Редактирование шаблона резервной копии

Общие настройки Расписание **Копирование**

Копировать резервную копию на FTP сервер

Сервер FTP * Порт FTP *

Путь до папки с резервной копией на FTP сервере

Учетная запись Пароль

Автоматически копировать резервную копию на флеш накопитель

Выберите флеш накопитель

При необходимости шаблоны можно удалить или редактировать, выбрав необходимый шаблон и нажав на соответствующие кнопки.

Настройки

ИКС > Резервные копии > Настройки

Администратор 22

Резервные копии Шаблоны **Настройки**

Автоматически удалять ручные резервные копии

Только настройки Полная резервная копия Остальные резервные копии

старше месяца старше недели никогда

Автоматически копировать резервную копию на флеш накопитель

Выберите флеш накопитель

Kingston 16G

Копировать резервные копии на FTP сервер

Сервер FTP * Путь до папки с резервной копией на FTP сервере

Порт FTP

21

Учетная запись Пароль

Анонимous

Жесткий диск для хранения резервных копий *

Основной системный раздел Mirgor

Сохранить Обновить

Вкладка «**Настройки**». Помимо сохранения резервной копии на жесткий диск «ИКС» (блок «Жесткий диск для хранения резервных копий»), можно выбрать опцию сохранения на съемный носитель (блок «Автоматически копировать резервную копию на флеш накопитель») или удаленный FTP-сервер (блок «Копировать резервные копии на FTP сервер»), это позволит обезопасить данные резервных копий на случай разрушения жесткого диска. Во избежание переполнения жесткого диска данными (резервные копии статистики могут достигать довольно больших объемов) возможно настроить параметры автоматического удаления старых резервных копий, созданных **не** по шаблонам (блок «Автоматически удалять ручные резервные копии»), указав необходимый период.

From: <https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link: <https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:backup&rev=1573395422>

Last update: **2020/01/27 16:28**

