

Индивидуальный модуль пользователя

Индивидуальный модуль или индивидуальная страница Пользователя/группы предназначена для просмотра и редактирования всевозможных настроек для определенного Пользователя/группы. Для того чтобы открыть индивидуальный модуль необходимо в Меню «Пользователи и статистика» - «Пользователи» выбрать интересующего Пользователя/группу и нажать по его имени. Откроется новое окно, в котором будут следующие вкладки: «Состояние», «Сводный отчет», «IP/MAC-адреса», «Правила и ограничения», «Почта и телефония», «Перенаправления», «Статистика», «События».

Состояние

На данной вкладке возможно: выключить Пользователя (на 5 минут, 30 минут, 1 час, 1 день или задать дату и время до которого будет выключен пользователь) или редактировать (форма редактирования аналогична форме добавления пользователя см.п. 1.1.1). Стоит отметить, что редактирование, выключение или удаление синхронизированных Пользователей из LDAP/AD не возможно. Также на данной вкладке отображается: статус (включен/выключен); логин в «ИКС»; логин для адресной книги; присвоенные IP-адреса Пользователю; статистика за день, неделю, месяц; скорость текущего соединения Пользователя в байт/сек и пакет/сек.



Сводный отчет

Данная вкладка отображает пред настроенный сводный отчет по Пользователю. Который включает в себя: общие данные Пользователя (Статус, Логин, Логин для адресной книги, ip-адреса, Скорость, Статистику за день, неделю, месяц); статистику по часам входящего/исходящего трафика за текущие сутки; топ 5 ip-адресов или доменов; а также топ 5 категорий, к которым относится наработанный трафик. Вкладка «IP/MAC-адреса». На данной вкладке располагаются кнопки: «Добавить», «Удалить» и «Редактировать». При нажатии на «Добавить» возможно задавать ip-адреса конкретному Пользователю, при этом если Пользователь активен в сети, то «ИКС» определить его mac-адрес. При выделении поля с ip-адресом можно связать заданный ip-адрес с mac-адресом устройства или удалить данную информацию. При задании mac-адреса, если Пользователь активен, «ИКС» автоматически выделить ему ip-адрес. При редактировании или добавлении возможно задать комментарий к ip-адресу или mac-адресу.



Правила и ограничения

Позволяет задавать правила, ограничения, квоты и маршруты аналогично модулю «Наборы правил». По умолчанию установлены правила для роли к которой относится данный

Пользователь. Правило по умолчанию удалить не возможно.

Почта и телефония

Данная вкладка предназначена для создания телефонного номера или почтового ящика Пользователя.

Перенаправления

Данная вкладка позволяет задать действие при не ответе на телефонный вызов Пользователя.

The screenshot shows the 'Перенаправления' (Forwarding) settings page. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Муми-дол > Пользователи > Муми-троль > Перенаправления'. The user 'Тыве Янссон' is logged in. The page has a navigation bar with tabs: 'Правила и ограничения', 'Почта и телефония', 'Перенаправления' (active), 'OpenVPN', 'Приложения', and 'Статистика'. Below the navigation bar, there are buttons: 'Добавить' (Add), 'Удалить' (Delete), 'Выключить' (Disable), and 'Редактировать' (Edit). A search bar is also present. The main content area shows two forwarding rules:

- Rule 1: 'При неответе номера 111 позвонить на 322, 223 и ждать ответа 15 сек. Перенаправление при неответе (При неответе Муми-троля переадресовать вызов Сноркам)'. This rule is associated with a phone icon.
- Rule 2: 'При неответе номера Тусня позвонить на 101. Перенаправление при неответе'. This rule is associated with a square icon.

Если у пользователя создан телефонный номер и в ИКС созданы [Перенаправления](#), в которых этот номер указан в поле «При неответе номера», то во вкладке будут отображены все такие перенаправления. При этом, те перенаправления, в которых этот номер указан как единственный, будут доступны к редактированию.

OpenVPN

Вкладка «OpenVPN». Отображает доступно ли Пользователю использование OpenVPN соединение. В случае, если не доступно, то во вкладке будет отображено информационное сообщение «Включите OpenVPN-доступ для пользователя в модуле VPN». В случае, если для Пользователя было добавлено разрешение на использование OpenVPN в Меню – Сеть – VPN – вкладка «Пользователи», то станут доступны следующие параметры настройки: флаг «Передать клиенту маршрут по умолчанию» (устанавливает на подключаемом устройстве, в качестве шлюза по умолчанию, «ИКС»); поле «Передать клиенту маршруты до сетей» (позволяет передать Пользователю информацию об указанных LAN); поле «Удаленные сети» (позволяет задать пары IP-адрес/маска, расположенные за устройством Пользователя); поле «Сертификат клиента» (позволяет выбрать конечный сертификат для Пользователя); кнопки «Сохранить», «Обновить» и «Выгрузить сертификаты».

Статистика

Данная вкладка представляет конструктор отчета по Пользователю. Настройка аналогична

Меню – «Пользователи и статистика» - «Управление отчетами» - «Конструктор отчетов».

События

Данная вкладка представляет список событий пользователя.

From:

<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:

https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:user_mod&rev=1573395422

Last update: **2020/01/27 16:28**

