

Диапазоны адресов

Модуль «Диапазоны адресов» расположен в Меню «Пользователи и статистика». Данный модуль содержит список всех объектов тарификации, по которым «ИКС» ведет учет. По умолчанию созданы следующие категории объектов: DMZ-сети; внешние диапазоны адресов (провайдеры), ИКС, корневая группа (содержит всех заведенных Пользователей «ИКС» и группы, в которых они состоят), локальные сети, пользовательские диапазоны адресов. Все категории объектов, кроме категории «Пользовательские диапазоны адресов», заполняются автоматически из соответствующих модулей и не могут быть изменены в данном модуле. Категория «Пользовательские диапазоны адресов» предназначена для создания объектов тарификации «ИКС», к которым можно применять различные правила и использовать для оптимизации действий в других модулях. В основном окне модуля также присутствует строка поиска и кнопки «Добавить», «Удалить» и «Редактировать».

Пользователи и статистика Пользователи Роли Наборы правил Категории трафика Монитор соединений Диапазоны адресов Отчеты Управление отчетами Синхронизация	ООО "Организация" > Диапазоны адресов		Администратор 7	
	Добавить + Удалить Редактировать		Поиск...	
	Имя	Трафик в день	Трафик в месяц	
	DMZ сети			
	Внешние диапазоны адресов	+2.62M	+2.62M	+56.06M
	Интернет	+1.73M	+1.73M	+36.50M
	Новый провайдер	+912.49K	+912.49K	+19.55M
	ИКС	+17.79M	+12.66M	+237.27M
	Корневая группа	+4.22M	+685.47K	+12.72M
	Локальные сети	+0	+2.44M	+1.37K
	Новая локальная сеть	+0	+2.44M	+1.37K
	Пользовательские диапазоны адресов	+1.23K	+1.65K	+164.14K
	Новый диапазон адресов77	+1.23K	+1.65K	+164.14K

Для добавления категории «Пользовательский диапазон адресов» необходимо нажать кнопку «Добавить» и выбрать соответствующий пункт. Будет открыто новое диалоговое окно, в котором будет предложено ввести: название диапазона; указать является ли данный диапазон внешним или внутренним; добавить, удалить или импортировать диапазон адресов. По умолчанию любой создаваемый диапазон адресов является внутренним (не тарифицируемым). В качестве примера, внутреннего диапазона адресов, можно привести создание диапазона адресов, предоставляемых оператором связи к своим внутренним ресурсам, которые не тарифицируются оператором и соответственно не оплачиваются по тарифу. Для того чтобы диапазон адресов приобрел статус «внешний», необходимо установить соответствующий флаг «Внешний диапазон адресов» при настройке.

Добавление диапазона адресов

Название *

☒ Внешний диапазон адресов

Адреса:

При добавлении диапазона адресов допускаются следующие варианты: произвольные IP-адреса (например, 192.168.1.123), подсети (например, 192.168.1.1/24 или 192.168.1.1/255.255.255.0), доменные имена (например, ya.ru), диапазоны (например, 192.168.1.53-192.168.1.87). Если диапазон адресов слишком велик, чтобы вводить их по одному в веб-интерфейсе «ИКС», возможно загрузить его из текстового файла формата *.txt нажав «Импорт». В нем должны быть перечислены с каждой новой строки: ip-адреса, подсети, доменные имена или диапазоны.

From:

<https://doc-old.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:

<https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:diapazones&rev=1567423412>Last update: **2020/01/27 16:28**