

Телефонные номера

Следующая вкладка отображает список телефонных номеров, зарегистрированных на АТС. В ней вы можете создать следующие объекты:

Телефонный номер.

Добавление телефонного номера

Номер *	Пароль
<input type="text"/>	<input type="password"/>
<input type="button" value="Генерировать пароль"/>	Сгенерированный пароль
Описание	
<input type="text"/>	
Время ожидания	Максимальное число каналов
<input type="text" value="по умолчанию"/>	<input type="text" value="по умолчанию"/>
Пользователь *	
<input type="text" value="Администратор X"/>	
<input type="checkbox"/> Разрешить подключаться извне	
<input type="checkbox"/> Уведомлять о пропущенных звонках на почту	
Email *	
<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Отправлять сообщения голосовой почты на почту	
Email *	
<input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> SIP без шифрования	
<input type="checkbox"/> SIP через TLS	
<input type="checkbox"/> SRTP	
Кодеки	
<input checked="" type="radio"/> Использовать настройки по умолчанию	
<input type="radio"/> Указать вручную	
<input type="text" value="Использовать"/>	<input type="text" value="Доступные кодеки"/>

Имеет следующие параметры:

- номер;
- пароль, задаваемый при необходимости;
- кнопка “Генерировать пароль” создаст надежный пароль из случайных символов, подставив его в поле “Пароль” и отобразит этот пароль под ним;
- краткое описание;
- пользователь, к которому данный номер привязан в общей книге;
- время ожидания для данного номера (по умолчанию оно определяется в настройках);
- число каналов, которые номер может использовать;
- флажок «Разрешать подключаться извне» позволяет определить, будет ли доступен номер для подключения из внешних сетей;
- почтовый адрес пользователя, на который будут отправляться сообщения его голосовой почты и уведомления о пропущенных звонках.
- настройка шифрования. Включает опции «SIP без шифрования» и «SIP через TLS»(шифрование sip-пакетов с помощью сертификата, выбираемого на вкладке общих настроек телефонии). Также, опция «SIP через TLS» позволяет включить режим SRTP - шифрование, непосредственно, пакетов данных.
- используемые кодеки. По-умолчанию используются кодеки, указанные на вкладке настройки телефонии. Но можно вручную указать необходимые для данного номера кодеки, выбрав их из списка доступных.

Важно: если вы указали флажок «Разрешить подключаться извне» для телефонного

номера, то рекомендуется установить сложный пароль для того, чтобы он не был подобран злоумышленниками.

Факс

позволяет принимать факсы на указанный номер и сохранять их в формате TIFF в папке Хранилища файлов.

Добавление номера факса

Номер *	Описание
<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>
Сохранять в папку *	
<input type="text" value="/primary/ x"/>	
<input type="checkbox"/> Отправлять на почту	
Email *	
<input type="text"/>	

Группа номеров

предназначена для объединения телефонных номеров в группы, которые можно применять как объекты в правилах.

Конференция

создает телефонный номер, позвонив на который, каждый абонент будет слышать всех абонентов, также позвонивших на этот номер.

Кнопка **Отправить факс** позволяет отправить факс на внешний номер.

From:
<https://doc-old.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:
https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=phone_numbers50

Last update: 2020/01/27 16:28

